

UC-216

univerzálny prijímač



Prijímač komunikuje s ústredňami série JA-60, bezdrôtovými detektormi série JA-6x a diaľkovými ovládačmi RC-11 a RC-4x. V kombinácii s ústredňou JA-6x kopírujú výstupné relé prijímača programovateľné výstupy ústredne. UC-216 umožňuje priradenie bezdrôtových detektorov do drôtových vstupov iných ústrední. Prijímač dokáže signalizovať poplachový stav detektorov, narušenie ochranného krytu, slabú batériu a dokonca stratu komunikácie.

Diaľkovým ovládačom možno ovládať výstupné relé v režimoch: impulzný, prepínací, zapni/vypni, alebo režim „garážová brána“.

Pracovná frekvencia	433 MHz
Napájanie	12 - 24 V js
Pokojoový odber	10 mA
Maximálny počet detektorov / ovládačov	8 / 20
Poplachový výstup (X)	relé 1 A / 120 V
Sabotážny výstup (Y)	relé 1 A / 120 V
Signalizácia slabej batérie v detektore (OUT)	transistorový výstup 0,2 A / 40 V
Kódovanie	digitálny plávajúci kód
Dosah na priamu viditeľnosť	
• s detektormi JA-60	typ. 100 m
• s ovládačmi RC-11 a RC-4x	typ. 30 m
Pracovná teplota	-10 až +40 °C
Rozmery	100 x 73 x 25 mm (anténa 86 mm)

UC-222

univerzálny prijímač



Prijímač komunikuje s ústredňami série JA-60, bezdrôtovými detektormi série JA-60 diaľkovými ovládačmi RC-xx. V porovnaní s UC-216 sa napája zo siete 230 V a výstupné relé môže spínať až 5 A.

V kombinácii s ústredňou JA-60, výstupné relé prijímača kopíruje programovateľný výstup ústredne. Spolupráca s detektormi série JA-60 umožňuje automatizovať niektoré činnosti v objekte (rozsvetovanie svetiel pri aktivácii detektora, spúšťanie ventilácie a podobne). S pomocou ovládačov RC-11 a RC-4x je možné výstupné relé ovládať v režimoch: impulzný, prepínací, zapni / vypni. Vďaka silovému výstupnému kontaktu môže tiež nájsť široké uplatnenie v domácej automatizácii pre spínanie svetiel, ventilácie, servo pohonov a ďalších zariadení.

Pracovná frekvencia	433 MHz
Napájanie	230 V str, 50 Hz
Pokojoový príkon	1 W
Maximálny počet detektorov / ovládačov	8 / 30
Výstupné relé	prepínací kontakt 6 A / 250 V bezpečnostné oddelenie
Kódovanie	digitálny plávajúci kód
Dosah na priamu viditeľnosť	
• s detektormi JA-60	typ. 100 m
• s ovládačmi RC-11 a RC-4x	typ. 30 m
Rozmery	100 x 73 x 25 mm (anténa 86 mm)

AC-82

univerzálny prijímač



Modul umožňuje ovládať dva spotrebiče pomocou bezdrôtových vysielateľov. Vysielateľom môžu byť diaľkové ovládače RC-80, ústredňa systému OASIS, bezdrôtové detektory série JA-80 alebo termostaty TP-8x. Relé je možné ovládať v režimoch:

- impulz 1 s (relé zopne na 1 s)
- impulz 2 min. (relé zopne na 2 min., opakovaná aktivácia predlžuje impulz na 2 min.)
- prepínací režim (opakovaná aktivácia mení stav relé)
- zapni / vypni (pri použití s ovládačom RC-80 jedným tlačidlom relé zopne, druhým rozopne)

Modul AC-82 môžete ovládať až 60 diaľkovými ovládačmi RC-80, ôsmimi detektormi série JA-80, alebo termostatmi TP-8x, prípadne jednou ústredňou OASIS.

Pracovná frekvencia	868 MHz
Napájanie	230 V str, 50 Hz
Vlastný príkon	1 W
Zaťažiteľnosť kontaktov relé	max. 5 A / 250 V
Dosah na priamu viditeľnosť	s detektormi JA-8x typ. 300 m s ovládačmi RC-80 typ. 50 m

UC-82

univerzálny prijímač



Modul je určený na signalizáciu stavu programovateľných výstupov ústredne OASIS, bezdrôtových detektorov série JA-80 a na ovládanie spotrebičov nízkym napätím. Obsahuje dve nezávislé relé a pomocný transistorový výstup.

Reakcia relé pri aktivácii je programovateľná v režimoch: impulz 1 s, impulz 2 min., stavový a zapni / vypni.

Pracovná frekvencia	868 MHz
Napájanie	10 - 14 V js, pokojoový odber 20 mA
Zaťažiteľnosť relé	2 A / 24 V js, alebo 2 A / 120 V str
Zaťažiteľnosť tranzist. výstupu	100 mA / 24 V
Kódovanie	digitálny plávajúci kód

JABLOTRON Slovakia s.r.o.

Sasinkova 14, 010 01 Žilina
tel.: 041 / 564 02 64, fax: 041 / 564 02 61
predaj@jablotron.sk



Bezdrôtové ovládače **RC-11, RC-40, RC-42** a **RC-44** vysielajú na frekvencii 433 MHz a sú kompatibilné s autoalarmami CA-10, CA-11, CA-32x, CA-120x, diaľkovými ovládačmi CL-301, CL-302, CL-305, CL-306, univerzálnymi prijímačmi UC-216, UC-222, UC-230, UC-28x, UC-6007, UC-6014, ústredňami série JA-60, bezdrôtovou sítinou UC-26x.

Ovládače **RC-80** vysielajú na frekvencii 868 MHz a sú kompatibilné s ústredňami JA-8x, autoalarmami CA-180x, univerzálnymi prijímačmi, AC-82, UC-82, UC-8007 a UC-8014, bezdrôtovou sítinou JA-80L.



Model RC-11

dvojtlačidlový ovládač
433 MHz

Voliteľná funkcia nastavenia do režimu
tiesňového ovládača s ústredňami
série JA-60



RC-11



RC-11A



RC-11B



RC-11C

Model RC-40

štvortlačidlový ovládač
433 MHz

Voliteľná funkcia
uzamykania tlačidiel



RC-40



RC-40A



RC-40B



RC-40C

Model RC-42/44

dvoj alebo štvortlačidlový ovládač
433 MHz

Elektronika je rovnaká
ako RC-40



RC-42



RC-42B



RC-44



RC-44B

Model RC-80

dvoj alebo štvortlačidlový ovládač
868 MHz

Plast ovládača umožňuje použiť
elektroniku RC-40



RC-80W



RC-80K



RC-80W



RC-80K

Plasty diaľkových ovládačov **RC-40**, **RC-42**, **RC-44** a **RC-80** používajú rozmerovo kompatibilnú elektroniku a umožňujú jednoduchú zmenu dizajnu a farebnej kombinácie ovládača výmenou plastového obalu.